

ANTENA DIPOLO basada en la “SIRIO SD27”

Datos técnicos:

Tipo: 1 / 2 onda dipolo
Rango de frecuencias: 26-29 MHz
Impedancia: 50 Ohms desequilibrados
Radiación: H-plano ó V-plano
Montaje horizontal: Direccional
Montaje vertical: omnidireccional
Polarización: horizontal, vertical
Ganancia: 0 dBd, 2,15 dBi
Potencia máxima: 1000 Watts (CW) continua, 3000 Watts (CW) poco tiempo
Sistema de alimentación: sin Gamma
Conexión directa del cable al radiante y tierra
Acoplamiento: El dipolo se divide al centro para ser conectada en forma directa desde el cable alimentador, la malla va a uno de los brazos del dipolo y el vivo al otro lado, la separación de los brazos es de 5 cm para poder hacer que se establezca de una forma el equilibrio de cargas y así llegar a una calibración 1;2, 1:5
Largo del brazo: 140cm
Boom diámetro: 35 mm o 1 ¼”
Longitud del radiador (elementos excitador): 271cm
Diámetros: de 8 a 12-16mm
Peso (aprox.): 2,5 kg
Diámetro del mástil de montaje: 3.5/5.0cm

