

ECO RINGO 27 MHz CB


FREQUENZA	: 26-28 MHz.
IMPEDENZA	: 52 Ohm.
POTENZA MASSIMA	: 3000 W pep
GUADAGNO	: 6 dB.
R.O.S.	: 1:1,1
RESISTENZA AL VENTO	: 120 Km/h
ALTEZZA	: 5,50 m.
LARGHEZZA DI BANDA	: 1500 Kc.
PESO	: 1,5 Kg.
MATERIALE	: ALLUMINIO ANTICORRODAL
CONNETTORE	: SO 239
Ø PALO SOSTEGNO	: 28mm MAX

- 1) Fissare il doppio cerchio di alluminio (1) alle staffe (2) e (3).
- 2) Collegare il filo del connettore (4) sotto il dado del morsetto (5).
- 3) Fissare i tre tubi telescopici con le apposite viti parker in dotazione.
- 4) Fissare l'antenna con il morsetto e cavallotto (6) in dotazione ad un palo di diametro massimo 28 mm.
- 5) Collegare il cavo al connettore dell'antenna (si consiglia cavo RG 8).
- 6) Con l'apposito apparecchio, controllare le onde stazionarie.
- 7) Qualora le onde stazionarie fossero alte, allentare la vite (5) e spostare poco per volta il morsetto ricontrollando le onde stazionarie.

FRAZ. SERRAVALLE, 190
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY
TELEF. (0141) 29.41.74

NOVA

ECO ANTENNE



di BORDINO RINALDO & C. s.r.l.

